

TITLE **LEDS : entassement**
TITREPAGE **1** OF **1**
PAGE DE

Affichage des LEDs : entassement à gauche des LEDs allumées les unes après les autres

Exécuter le programme : [ADDR] 0200 [GO]

0200		* = \$0200		0234	82	.BYTE \$82 ; 1000 0010 9
0200	AE 50 02	AMASS LDX \$0250		0235	84	.BYTE \$84 ; 1000 0100 A
0203	BD 2B 02	LDA \$022B,X		0236	88	.BYTE \$88 ; 1000 1000 B
0206	8D 00 80	STA \$8000		0237	90	.BYTE \$90 ; 1001 0000 C
0209	E8	INX		0238	A0	.BYTE \$A0 ; 1010 0000 D
020A	8E 50 02	STX \$0250		0239	C0	.BYTE \$C0 ; 1100 0000 E
020D	E0 24	CPX #\$24		023A	C1	.BYTE \$C1 ; 1100 0001 F
020F	D0 05	BNE \$0216		023B	C2	.BYTE \$C2 ; 1100 0010 10
0211	A9 00	LDA #\$00		023C	C4	.BYTE \$C4 ; 1100 0100 11
0213	8D 50 02	STA \$0250		023D	C8	.BYTE \$C8 ; 1100 1000 12
0216	20 1C 02	NEXT JSR \$021C		023E	D0	.BYTE \$D0 ; 1101 0000 13
0219	4C 00 02	JMP \$0200		023F	E0	.BYTE \$E0 ; 1110 0000 14
021C	A2 FF	DELA LDX #\$FF		0240	E1	.BYTE \$E1 ; 1110 0001 15
021E	A0 FF	LDY #\$FF		0241	E2	.BYTE \$E2 ; 1110 0010 16
0220	CA	DL1 DEX		0242	E4	.BYTE \$E4 ; 1110 0100 17
0221	88	DL2 DEY		0243	E8	.BYTE \$E8 ; 1110 1000 18
0222	C0 00	CPY #\$00		0244	F0	.BYTE \$F0 ; 1111 0000 19
0224	D0 FB	BNE \$0221		0245	F1	.BYTE \$F1 ; 1111 0001 1A
0226	E0 00	CPX #\$00		0246	F2	.BYTE \$F2 ; 1111 0010 1B
0228	D0 F6	BNE \$0220		0247	F4	.BYTE \$F4 ; 1111 0100 1C
022A	60	RTS		0248	F8	.BYTE \$F8 ; 1111 1000 1D
022B	01 DATA	.BYTE \$01 ; 0000 0001 0		0249	F9	.BYTE \$F9 ; 1111 1001 1E
022C	02	.BYTE \$02 ; 0000 0010 1		024A	FA	.BYTE \$FA ; 1111 1010 1F
022D	04	.BYTE \$04 ; 0000 0100 2		024B	FC	.BYTE \$FC ; 1111 1100 20
022E	08	.BYTE \$08 ; 0000 1000 3		024C	FD	.BYTE \$FD ; 1111 1101 21
022F	10	.BYTE \$10 ; 0001 0000 4		024D	FE	.BYTE \$FE ; 1111 1110 22
0230	20	.BYTE \$20 ; 0010 0000 5		024E	FF	.BYTE \$FF ; 1111 1111 23
0231	40	.BYTE \$40 ; 0100 0000 6		024F	00	.BYTE \$00 ; 0000 0000 24
0232	80	.BYTE \$80 ; 1000 0000 7		0250	00	INDX .BYTE \$00
0233	81	.BYTE \$81 ; 1000 0001 8				

```

0200: AE 50 02 BD 2B 02 8D 00 80 E8 8E 50 02 E0 24 D0
0210: 05 A9 00 8D 50 02 20 1C 02 4C 00 02 A2 FF A0 FF
0220: CA 88 C0 00 D0 FB E0 00 D0 F6 60 01 02 04 08 10
0230: 20 40 80 81 82 84 88 90 A0 C0 C1 C2 C4 C8 D0 E0
0240: E1 E2 E4 E8 F0 F1 F2 F4 F8 F9 FA FC FD FE FF 00
0250: 00

```

```

:10020000AE5002BD2B028D0080E88E5002E024D05B
:1002100005A9008D5002201C024C0002A2FFA0FF85
:10022000CA88C000D0FBE000D0F6600102040810CC
:100230002040808182848890A0C0C1C2C4C8D0E020
:10024000E1E2E4E8F0F1F2F4F8F9FAFCFDFEFF0077
:0102500000AD
:00000001FF

```