



Calcule le nombre de Fibonacci de rang n (stocké à l'adresse 0F20)
(n limité à 24 résultat sur 2 registres mémoire 8 bits donc limités à FFFF)

1) Saisie :
saisie du rang nn à l'adresse 0F20 (en héra)
[Abort]0F20[Term]nn[MEM]

2) Exécution : [Abort]0F28[G0]

3) Résultat : `[Abort]0F21[Term]xx[MEM]xx` affiche le résultat (en héra)

0f28		.OR	0x0f28
0f20	Nbr	.eq	0x0f20
0f21	nb1a	.eq	0x0f21
0f22	nb1b	.eq	0x0f22
0f23	nb2a	.eq	0x0f23
0f24	nb2b	.eq	0x0f24
0f25	nb3a	.eq	0x0f25
0f26	nb3b	.eq	0x0f26
0f27	Decr	.eq	0x0f27

0f28		FIB2:
0f28	c4 01	LDI 1
0f2a	c8 f7	ST nb1b
0f2c	c4 00	LDI 0
0f2e	c8 f2	ST nb1a
0f30	c8 f3	ST nb2b
0f32	c8 f0	ST nb2a
0f34	c0 eb	LD Nbr
0f36	c8 f0	ST Decr
0f38	b8 ee	DLD Decr
0f3a		LBL:
0f3a	02	CCL
0f3b	c0 e6	LD nb1b
0f3d	f0 e6	ADD nb2b

0f3f	c8	e4	ST	nb2b
0f41	c0	df	LD	nb1a
0f43	f0	df	ADD	nb2a
0f45	c8	dd	ST	nb2a
0f47	c0	dc	LD	nb2b
0f49	c8	dc	ST	nb3b
0f4b	c0	d7	LD	nb2a
0f4d	c8	d7	ST	nb3a
0f4f	c0	d2	LD	nb1b
0f51	c8	d2	ST	nb2b
0f53	c0	cd	LD	nb1a
0f55	c8	cd	ST	nb2a
0f57	c0	ce	LD	nb3b
0f59	c8	c8	ST	nb1b
0f5b	c0	c9	LD	nb3a
0f5d	c8	c3	ST	nb1a
0f5f	b8	c7	DLD	Decr
0f61	9c	d7	JNZ	LBL
0f63	c4	00	LDI	0
0f65	c8	be	ST	nb2b
0f67	c8	bb	ST	nb2a
0f69	c8	bc	ST	nb3b
0f6b	c8	b9	ST	nb3a
0f6d	3f		XPPC	3

```
:100F200000000000000000C401C8F7C400C8F2BF  
:100F3000C8F3C8F0C0EBC8F0B8EE02C0E6F0E6C8EF  
:100F4000E4C0DFF0DFC8DDC0DCC8DCC0D7C8D7C074  
:100F5000D2C8D2C0CDC8CDC0CEC8C8C0C9C8C3B819  
:100F6000C79CD7C400C8BEC8BBC8BCC8B93F000036  
:00000001FF
```